

Пульт:

- источник питания: 2 батарейки типа ААА;
- тип связи: беспроводной 2.4 ГГц;
- дистанция управления: не менее 20 м (без помех)
- В светильнике встроена функция памяти: при включении светильника, включается последний режим перед выключением
- Ночной режим: в режиме ночного освещения яркость составляет около 10% от максимальной яркости, а цветовая температура-нейтральный белый свет.

Способ эксплуатации:

1. Программирование пульта: включите лампу (одну или несколько) под одним и тем же выключателем (сетевой выключатель), включите питание на 1 секунду, выключите питание на 1 секунду, повторите данную последовательность три раза и долго нажимайте кнопку пульта setup, индикатор будет мигать один раз, указывая на то, что код успешно записан.



2. Стирание пульта: включите свет (один или несколько) под управлением одного и того же выключателя (сетевого выключателя), включите питание на 1 секунду, выключите питание на 1 секунду, повторите переключатель три раза, нажмите и удерживайте кнопку на пульте setup, если индикатор мигает один раз, это указывает на то, что код был успешно стерт, и свет все еще можно управлять настенным выключателем(сетевым выключателем)

